



## JH 1500-400 K, JH1500-200 K/15079, 15358

### Induction heater JH1500 Induktionsvärmare JH1500 Induktionserhitzer JH1500

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 1500-400 K	15079	1	Induction heater complete, 13 kW, 380-400 V	Induktionsvärmare komplett, 13 kW, 380-400 V	Induktionserhitzer komplett, 13 kW, 380-400 V
2	JH 1500-200 K	15358	1	Induction heater complete, 13 kW, 200 V	Induktionsvärmare komplett, 13 kW, 200 V	Induktionserhitzer komplett, 13 kW, 200 V

1 2



Technical information	
Mains supply:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 380-400 V, 3Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A</li> <li>• 200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A</li> </ul>
Degree of protection:	IP 21
Working frequency:	14-30 kHz
Input power:	15 kW
Induction power (max):	13 kW
Induction cable:	6 m
Cooling system:	Water-cooled with compressor
Kontinuerlig drifttid:	> 60 minutes*
Weight:	175 kg with filled tank
Water tank:	40 litres
Size (LxWxH):	973x663x1168 mm

\*at 20°C ambient temperature on max. power

Teknisk information	
Nätspänning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 380-400 V, 3Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A</li> <li>• 200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A</li> </ul>
Skyddsklass:	IP 21
Arbetsfrekvens:	14-30 kHz
Ingående effekt - nätspänning:	15 kW
Utgående effekt - induktionseffekt (max):	13 kW
Induktionskabel:	6 m
Kylsystem:	Vattenkyld med kompressor
Kontinuerlig drifttid:	> 60 minuter*
Vikt:	175 kg med full tank
Vattentank:	40 liter
Storlek (LxBxH):	973x663x1168 mm

\*vid 20°C omgivningstemperatur och max. effekt

Technische Information	
Grundspannung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 380-400 V, 3Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A</li> <li>• 200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A</li> </ul>
Sicherungsgrad:	IP 21
Arbeitsfrequenz:	14-30 kHz
Leistung Netzstromversorgung:	15 kW
Max. Induktionsleistung:	13 kW
Schlauchpaket:	6 m
Kühlsystem:	Wasserkühlung mit Kompressor
Einschaltdauer:	> 60 Minuten*
Gewicht:	175 kg mit vollem Tank
Wassertank:	40 Liter
Größe (LxWxH):	973x663x1168 mm

\*Unter Volllast bei 20°C Raumtemperatur



## Recommended accessories Rekommenderade tillbehör Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 130102 K	11021	1	Repair kit for JH1301	Reparationsset för JH1301	Reparatursatz für JH1301
2	JH130003	11086	1	Transformer cable kit JH1300, 6 m	Slangpaket JH1300, 6 m	Schlauchpaket JH1300, 6 m
3	JH1301	11096	1	Inductor L=275 mm	Induktor L=275 mm	Induktor L=275 mm
4	JH1303	12810	1	Inductor L=260 mm	Induktor L=260 mm	Induktor L=260 mm

